


# PROC001.4 Transformar DC-e selecionados em CT-e

	<b>Projeto/Sistema:</b> DC-e GerencieAqui	<b>Versão do Template:</b> 1.2
	<b>Processo:</b> Transformar selecionados em CT-e	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Daniela Taino	<b>Data:</b> 05/05/2026

## 1. Introdução

Essa documentação visa descrever o processo de transformação de uma ou mais DC-e em um CT-e.

## 2. Processos

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Listagem de DC-e		Listagem dos DC-e lançados	
PROC002 - Novo DC-e	-	Novos DC-e ou edição de DC-e já lançados	DC-e cadastrado ou alterado

## Processos Relacionados

[PROC002 - Novo DC-e](#)

## Especificação Funcional

## PROC001.4 Transformar DC-e selecionados em CT-e

## Regras de Interface:

1. Ao clicar na opção e a transformação ser possível, a tela da edição CT-e deverá ser aberta com as seguintes informações preenchidas:

Tomador do Serviço	Tipo de Contribuinte
Remetente	Contribuinte ICMS
Destinatário quando a emissão for própria	
Remetente	Destinatário
Emissão própria: empresa Como transportadora; emitente vinculado ao dc-e	Destinatário da DC-e
Cidade de Origem	Cidade de Destino
Cidade da empresa quando emissão própria, do emitente quando transportadora	Cidade do destinatário da DC-e
Referência Documentos	
Tipo de Documento	Inserção de todos os documentos selecionados com
Documentos	
Tipo de Documento	Descrição
Declaração	DECLARACAO [SÉRIE + NUMERO] - [DATA]
Número Documento	Data de Emissão
0 número da DC-e	05/05/2026 data de emissão da DC-e

2. Caso mais que uma DC-e seja selecionado e a transformação não possa acontecer (dois destinatários diferentes), deverá ser exibida a seguinte mensagem de erro "Não é possível transformar DC-e de destinatários diferentes em um único CT-e!".

3. Caso a emissão seja feita no modo de credenciamento "transportadora", os remetentes das DC-e selecionadas também devem ser os mesmos. Caso não seja, exibir a mensagem de erro . "Não é possível transformar DC-e de emitentes diferentes em um único CT-e!". Essa regra e a regra 2 são complementares.

4. Ao selecionar uma ou mais DC-e com status que não seja "Autorizado" para transformação, deverá ser exibida uma mensagem de erro "Selecione somente DC-e autorizadas para transformar em CTe!". Para esse caso, mesmo que alguma das selecionadas esteja autorizada, nada fazer.

## ***Regras de Negócio:***

**1.** Somente as DC-e com status "Autorizado" poderão ser transformadas em CT-e, ou seja, DCe\_stAutorizado sendo verdadeiro.

---

Revision #6

Created 5 May 2026 21:31:50 by Admin

Updated 6 May 2026 00:26:40 by Admin